

**Tablica 2 - Plan pregleda za instalacije Ex "i"**

Provjerite da:		Stupanj pregleda		
		Detaljni	Kontrolni	Vizualni
<b>A UREĐAJ</b>				
1	Dokumentacija strujnog kruga i/ili uređaja prikladna je za klasifikaciju prostora	*	*	*
2	Instalirani uređaj je onaj koji je specificiran u dokumentaciji - samo fiksni uređaji	*	*	
3	Kategorija i skupina strujnog kruga i/ili uređaja su ispravni	*	*	
4	Temperaturni razred uređaja je ispravan	*	*	
5	Instalacija je jasno označena naljepnicama	*	*	
6	Nema neovlaštenih preinaka	*		
7	Nema vidljivih neovlaštenih preinaka		*	*
8	Jedinice sigurnosne barijere, releji i drugi uređaji za ograničavanje energije su odobrenog tipa, instalirani u skladu sa zahtjevima za certifikaciju i sigurno uzemljeni tamo gdje je to potrebno	*	*	*
9	Električni priključci su čvrsto zategnuti	*		
10	Tiskane pločice su čiste i neoštećene	*		
<b>B INSTALACIJA</b>				
1	Kabeli su instalirani u skladu s dokumentacijom	*		
2	Kabelski zasloni su uzemljeni u skladu s dokumentacijom	*		
3	Nema očiglednih oštećenja kabela	*	*	*
4	Brtvljenje kućišta, kanala, cijevi i/ili vodova je zadovoljavajuće	*	*	*
5	Priključci od točke do točke su svi ispravni	*		
6	Kontinuitet uzemljenja je zadovoljavajući (npr. spojevi su čvrsto zategnuti, a vodiči su dovoljnog presjeka)	*		
7	Spojevi za uzemljenje održavaju cjelovitost vrste zaštite	*	*	*
8	Samosigurni strujni krug je odvojen od zemlje ili uzemljen samo u jednoj točki (vidi dokumentaciju)	*		
9	Odvojenost se održava između samosigurnih i nesamosigurnih strujnih krugova u zajedničkim razvodnim kutijama ili relejnim ormarićima	*		
10	Kako je primjenjivo, zaštita od kratkog spoja izvora napajanja je u skladu s dokumentacijom	*		
11	Zadovoljeni su specijalni uvjeti uporabe (ako postoje)	*		
12	Kabeli izvan upotrebe su ispravno završeni	*	*	*
<b>C OKOLIŠ</b>				
1	Uređaj je zadovoljavajuće zaštićen od korozije, vremenskih nepogoda, vibracija i ostalih nepovoljnih čimbenika	*	*	*
2	Nema prevelikog vanjskog nakupljanja prašine i prljavštine	*	*	*